



PLUS SERIES[™]

Созданы для Высочайшей Производительности, Надежности и Простоты Обслуживания

Уже более 80-и лет, Trojan Battery— имя, пользующееся наибольшим доверием в технологии глубокого цикла — предлагает самые популярные батареи с новыми инновационными функциями.

Батареи Trojan серии Plus предназначены для обеспечения непревзойденных преимуществ:

- Trojan SureVent[™] откидывающиеся вентиляционные крышки делают доливание воды в аккумулятор безопаснее, быстрее и легче, минимизируя время, затрачиваемое на обслуживание
- Крышка Trojan также имеет встроенный в индикатор максимального уровня воды для точного долива, обеспечивая более высокую производительность и долгий срок службы
- Встроенные терминалы Trojan выдерживают высокую температуру и напряжение самых требовательных приложений, что приводит к повышению долговечности

Сепаратор новейшей конструкции Trojan Maxguard[®] и эксклюзивная паста Alpha Plus[®] также входят в конструкцию. Вместе эти запатентованные технологии помогают продлить жизнь вашей батареи, поддерживать производительность и снизить общие затраты на техническое обслуживание.

Спецификации

BCI GROUP SIZE	МОДЕЛЬ	Ёмкость ^А Мин			Ёмкость ^В Ач		Тип терминалов (См. ниже)	Тип ручки	ГАБАРИТЫ ^С мм			Вес кг
		@25 A	@56 A	@75 A	5 ч	20 ч			Д	Ш	В ^Д	
6 V БАТАРЕИ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА												
GC2	T-105 Plus	447	-	115	185	225	1,2,3	Скоба	264	181	272	28
GC2	T-125 Plus	488	-	132	195	240	1,2,3	Скоба	264	181	272	30
GC2H	T-145 Plus	530	-	145	215	260	1,2,3	Скоба	264	181	292	33
12 V БАТАРЕИ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА												
N/A	T-1260 Plus	260	102	60	113	140	1,2,3	Скоба	327	181	272	35
N/A	T-1275 Plus	280	102	-	120	150	1,2,3	Скоба	327	181	272	37
N/A	J150 Plus	280	-	70	120	150	1,2,3	Верёвка	351	181	283	38

A. Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или терминала. Батареи следует устанавливать с MIN отступами 12.7мм.

D. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа терминала.

*SureVent™

откидывающиеся крышки



Лёгкое
обслуживание

Встроенный индикатор уровня



Точный долив:
Лучше производительность

Встроенные терминалы



Повышенная долговечность

*Патент Trojan

ТЕРМИНАЛЫ



ЕНРТ



ЕЛРТ



АР



Мастер-дистрибьютор в РФ:

ООО «Аккуттрейд»

Тел. + 7 495 646 83 74

www.accutrade.ru