

Как настроить режим ЭКО (с подкачкой в сеть, если она есть) в МАП HYBRID

Удерживаем обе кнопки и входим в режим настроек.

Листаем до "Сеть/Энергоэконом", левую кнопку удерживаем (длинное нажатие), входим в режим коррекции, отпускаем её, далее листаем до "Управление сетью", далее левую кнопку удерживаем, мигает "#", отпускаем левую кнопку, листаем до "Принудительная генерация ЭКО", левую кнопку удерживаем, "#" перестает мигать, отпускаем левую кнопку, затем нажимаем обе кнопки, удерживаем, выходим из коррекции.

Далее опять входим в режим коррекции, удерживая обе кнопки, в строке "Генерация МАП" левую кнопку опять удерживаем, входим в режим выбора, отпускаем левую кнопку, листаем до "Подкачка сети Эко", снова левую кнопку удерживаем, входим в режим коррекции, отпускаем левую кнопку, и листаем правой до выбора включить. Левую кнопку удерживаем, подтверждая включение, отпускаем её, снова обе нажимаем, удерживаем и выходим из настроек.

Если у Вас есть сеть, и необходима подкачка в неё свободной возобновляемой энергии (например, от солнечных панелей), без задействования энергии АКБ (для сохранения ресурса АКБ), то рекомендуем установить нижний порог напряжения окончания подкачки $U_{акб\ ген_эко} = 12,7\ В$ (умножить на 2 или на 4, если система на 24 В или 48 В). Этот пункт находится в подпункте меню принудит ген эко.